

WXD2010 STAZIONE DISSALDANTE WELLER (2 CANALI, 200W) | T0053428399N



Cod. T0053428399N



STAZIONE DI DISSALDATURA WXD 2010 WELLER

WXD 2010 Weller - Stazione dissaldante digitale a 2 canali con pannello comandi Touch Screen, sistema di riconoscimento e Stand-by automatico degli utensili.

Completa di unità di controllo multifunzione WXD 2 e set utensili dissaldanti con tecnologia intelligente WX.

Richiede **alimentazione con aria compressa esterna** (NON inclusa).

Può raggiungere elevati risultati di vuoto.

Codice prodotto Weller: **T0053428399N**.

Articoli in dotazione:

- **WXD 2** (T0053426399N) - Unità di controllo digitale per saldatura e dissaldatura a 2 canali, 200 W (255 W)
- **WXDP 120** (T0051320199N) - **Dissaldatore 120 W / 24 V**
Fornito con ugello **XDS 1**, Ø interno 1.4 mm, Ø esterno 2.5 mm, lunghezza 10.5 mm
- **WDH 70** (T0051517299N) - Supporto di sicurezza con sistema di pulizia a secco delle punte
- **PDN** (T0051325099) - Estrattore per sostituzione ugelli XDS.

Caratteristiche



- Canali: 2
- Potenza: **200 W (255 W)**
- Tensione di alimentazione: 230 V
- Intervallo di temperatura (può variare a seconda dell'utensile): **50 - 550 °C**
- Range di temperatura regolabile (può variare a seconda dell'utensile): 50 – 550 °C
- Stabilità di temperatura: $\pm 2\text{ °C}$
- Precisione di temperatura: $\pm 9\text{ °C}$
- Pompa interna: No
- Collegamento aria compressa: Diametro esterno Ø 6 mm (0.24") - Aria compressa asciutta e priva di olio
- **Depressione: 55 kPA (8 psi)**
- **Consumo d'aria: 35 l/min**
- Protezione: T2 A
- Display: 255x128 dots / Retroilluminazione
- Protezione ESD: Sì
- WX compatibile: Sì
- Interfaccia USB: Sì.

NOTA: Codice sostitutivo per Weller T0053428699 (dismesso).

Scopri tutti gli articoli disponibili in questa categoria >> [**Stazioni dissaldanti**](#)